

Pistorasia langattomalla liiketunnistimella

Tuotenumero: 8062

Tekniset tiedot, lähetin:

Tunnistusetäisyys: 6m esteettömässä tilassa

Taajuus: 433,92MHz

Paristo: 3 VDC CR2477, (sis. testiparisto)

Tekniset tiedot, vastaanotin(pistorasia):

Etäisyys lähettimestä: 10m esteettömässä tilassa

Taajuus: 433,92MHz

Jännite: 230V 50Hz 10A

Pistorasia max. kuormitus: 2500W



1. Kytke vastaanotin (pistoke) pistorasiaan. Merkkivalo alkaa vilkkumaan ON/OFF painikkeen vieressä. Vastaanotin on valmis vastaanottamaan lähettimen taajuuden.

Mikäli merkkivalo ei vilku. Varmista että vastaanotin, on OFF-tilassa. Pidä ON/OFF painiketta pohjassa n. 6 sekunnin ajan, kunnes valo alkaa vilkkumaan 1 sekunnin välein.

2. Heilauta kättä lähettimen edessä, kun merkkivalo välähtää ja sammuu on ohjelmointi onnistunut.
3. Kun pistorasia kytkeytyy ON-tilaan, ja tämän jälkeen jos liikettä ei ole ollut liiketunnistimen tunnistusalueella 4 min aikana, kytkeytyy pistorasia automaattisesti OFF-tilaan.

- helpottaa sähkön säästämistä merkittävästi
- Liiketunnistin ei tarvitse toimiakseen suoraa näkyvyyttä vastaanottimeen, vaan pistoke voi olla huonekalun takana tai viereisessä huoneessa.