



GSM moduulin käyttöönotto

1. Kytke ensin SIM kortti normaaliin puhelimeen ja poista PIN koodi kysely sim kortilta.
2. Tarkista että Sim kortti on aktivoitu käyttöön jos on uusi käyttämätön kortti kyseessä.
3. Aseta SIM kortti GSM moduuliin (kuvan osoittamalla tavalla niin että kortti napsahtaa paikalle)
4. Kytke 12V virta moduulille muuntajasta tai suoraan akusta.
5. Anna tekstiviestilä haluttu avaus tai sulketumiskäskey moduulille.
6. Play kaupasta löytyy erilaisia sovelluksia tähän käyttöön hakemalla CL4-GSM

Mukana englannin kieleinen ohje mistä löytyy erilaisia avauskäskyjä.

Gsm moduulin oletus pinkoodi on 0000 mitä käytetään jokaisessa tekstiviestikomennossa, tämä pin koodi on halutessasi muutettavissa.

Muutama perus käsky millä laitetta voidaan käyttää.

Kirjoita viesti näin

sn0000on =kaikki kanavat päälle
sn0000off =kaikki kanavat sulkeutuu
sn0000nnff =1 ja 2 kanava päällä, 3 ja 4 kanava pois päältä
sn0000t9ccxx =1 ja 2 kanava päällä 9sekunnin pulssi, 3 ja 4 kanava ei toimintoa
sn0000t6ccxx =6 sekunnin pulssi
sn0000t3ccxx =3 sekunnin pulssi

SN0000L039xxcc =3 ja 4kanava päällä 39min ajastus, 1 ja 2 kanava ei toimintoa
ajastus tähän 001-240 = 1-240minuuttia.